Instrukcja podłączenia CHROMAVISION® PRO MINI

Ważne wskazówki

Nowe urządzenia CHROMAVISION® PRO MINI są dostarczane z nieaktywnym połączeniem WiFi . Powodem jest wymagana w różnych krajach licencja na korzystanie z WiFi. Aby uaktywnić połączenie uruchom lokalny ChromaWeb™ i postępuj zgodnie z opisem.

Konfiguracja połączenia CHROMAVISION® PRO MINI do lokalnegol ChromaWeb™ za pomocą przewodu.

- 1. Podłącz CHROMAVISION® PRO MINI do komputera za pomocą przewodu USB lub stacji dokującej.
- 2. Zainstaluj sterownik i sprawdź w menedżerze urządzeń USB-Controller czy jest widoczny "BYK-Gardner USB driver".



3. Go to "Settings/Hardware" and click the button ChromaVision®.

COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS JOB	LIST			-
	Please maintain this informati	ion on the website.			- I
My Account Quality / Ingredients Colortool	Hardware				
Search	_				
X Formula Volume Suggestion	Connection Name	lp address	Manufacturer	Model Serial	
User E Price					
🕺 Job Dialog 🍺 Stock					

4. Kliknij przycisk "Zarejestruj Urządzenie", wybierz urządzenie (lewa kolumna) i "OK".

CHROMAWE	B™	Capture Single Wi	ndow		
					Back 🛖
	Select Device Type		X	Set Clock	10.03.2017 - 10:39:27
				Remove	Force Send Data
				Refresh list	Register Device
	No additional configuration			1.0.0.14219 No Yes No OK O	
	needed			Extra options	ails
				Set Device Langua	00
) pin check	<u>3</u> ~
	C	Cancel	ок		Configure Wifi

 Nowy CHROMAVISION® PRO MINI jest połączony za pomocą przewodu. Kliknij teraz przycisk "Konfiguracja WiFi", aby skonfigurować połączenie WiFi.

				Back
1204916		× [Set Clock	10.03.2017 - 10:33:08
1205904		*		Force Send Data
1217523		.∕≶ _ [Refresh list	Register Device
Configurati	Configuration for			
Device info	Firmware version Enter job name Browse measurements Enter name Battery test Days since last calibr.		1.0.0.14219 No Yes No OK 0	
Options			Extra options	
✓ Browse✓ Beeper	 ✓ Browse measurements ✓ Beeper Erase readings 		Show Pre input detail	is
			Set Device Language	9
	Job list	🗸 🗸 Allow skip j	pin check	

Przycisk "Konfiguracja WiFi" nie jest dostępny, jeżeli kraj nie posiada licencji na korzystanie z WiFi.

- 6. Kliknij przycisk "ON" żeby włączyć WiFi.
- 7. Kliknij dwukrotnie SSID na identyfikator Twojej sieci.

Network configuration			×
	Wi-Fi	OFFON	
WLAN-CATeam Could not connect		1	*
WLAN-CATeam Could not connect		1	
axaltacs Secured with WPA2 (AES)		a	
			E

8. Wprowadź klucz sieciowy (Hasło) i kliknij "Połcz".

Network configuration	×
SSID	
axaltacs	
Security type	
WPAZ (AES)	
Channel	
1	_
Password	
(
Show password	
	_
Current Current	

9. Teraz CHROMAVISION® PRO MINI jest podłączony do sieci WiFi.

Network configuration			_	x
	Wi-Fi	OFF	ON	
axaltacs Connected			a	ĥ
WLAN-CATeam Secured with WPA2 (AES)			(]	
WLAN-CATeam Secured with WPA (TKIP)			(î)	ш
				-
Add		Refresh		

Konfiguracja połączenia CHROMAVISION® PRO MINI do sieci WiFi.

Jeżeli WiFi jest aktywne, możesz skonfigurować samodzielnie połączenie WiFi na urządzeniu.

- 1. Włącz CHROMAVISION® PRO MINI.
- 2. Kliknij ikonę "Konfiguracja" (nagłówek).



3. Kliknij ikonę "WiFi".



4. Kliknij "Wybierz Sieć".



5. Wybierz identyfikator SSID sieci WLAN i kliknij OK.

SSID_1234	🗸 Ok
Wlan SSID 1	
Wlan SSID 2	
Wlan SSID 3	
Wlan SSID 4	
Wlan SSID 5	
14/1 00/D 0	

6. Wprowadź klucz dostępu WiFi i kliknij OK.



- 7. CHROMAVISION® PRO MINI spokazuje komunikat potwierdzający pomyślne połączenie z siecią WiFi.
- 8. Kliknij ikonę "Informacje" a następnie "Dalej" przechodząc do czwartej strony i sprawdź numer IP CHROMAVISION® PRO MINI .



Connection configuration CHROMAVISION® PRO MINI to online ChromaWeb™.

This configuration can be used for connecting to tablets or mobile phones.

- 1. Start ChromaWeb™ in a browser and log in to your company account.
- 2. Przejdź do "Ustawienia/Sprzęt" i kliknij znak "+".
- 3. Enter the name of your CHROMAVISION® PRO MINI (without blanks) and the "IP address" as described in 8 (see above).

CHROMAWE	B™ 🔶			Croma
COLOUR ANCILLARY MIX	PERSONAL FORMULA TOOLS			← ♠ (
=	Hardware			
My Account	Connection Name	lp address	Manufacturer Mo	del Serial
Quality / Ingredients		10.35.3.85	BYK 71:	34 1204918 👕
Fx Formula				
User				T
Job Dialog				
Hardware	l .			
Search Options				

4. If the connection was succesful the Model and Serial number of the CHROMAVISION® PRO MINI will be shown.

Ważne wskazówki

- 1. Before you start connection configuration, please check if your CHROMAVISION® PRO MINI and the PC/Tablet/Smartphone are in the same WiFi area.
- 2. Please be patient at transfer of first measurements.

Connection configuration CHROMAVISION® PRO MINI to local ChromaWeb™ using WiFi.

One additional option for configuring the local ChromaWeb[™] with CHROMAVISION® PRO MINI without cable.

- 1. Please follow the procedure in "Connection configuration CHROMAVISION® PRO MINI to your WiFi" and the configuration like in online ChromaWeb™.
- 2. If the local ChromaWeb™ is connected to the online ChromaWeb™, the CHROMAVISION® PRO MINI will be visible online, too.