ChromaWeb™ LIGHT

1. Installation de ChromaWeb™ LIGHT

- Veuillez télécharger la dernière version CCC (min. 3.24.) à partir de ChromaWeb™ (Paramètres/Mon Compte/Bouton"Importer/Exporter/Téléchargements").
- Décompresser le fichier et démarrer l'installation en double-cliquant sur "Setup.exe".
- VEUILLEZ NOTER Si une version CCC intégrale est déjà installée, veuillez la désinstaller et redémarrer votre PC avant toute opération..
 Entrer la clé d'enregistrement [DM]INSTALLCRXLIGHT



Une version CCC light sans marque va être installée.

2. Premier démarrage et réglages

• En démarrant le CCC LIGHT vous allez voir

Color Con	trol Center (software version 3.24	.1903070 - (c)2019)			
	Volume	Job reference	Job ID	Comment	
1					
*					
d₽			<no data="" display="" to=""></no>		
	Refresh list	etais	tomize columns		<u>W</u> eigh job
•					
			*x		System up to date

• Cliquez sur la troisième icone à partir du haut ("Maintenance") et puis dans le menu sur "Contrôle de Communication"



• Enregistrer votre installation locale.

Copiez votre code d'identification (15 digits) à partir de ChromaWeb™ (Paramètres/Mon Compte). Après enregistrement le CCC local reprend toutes les marques qui sont configurées dans votre profil/certificat.

Cliquer sur la quatrième icone à partir du haut ("Configuration") et puis dans le menu sur "Option de recherche"
 Cotor Control Center (software version 3.24.1993970 - (c)2019)



- Veuillez choisir la (les) marque(s) que vous voulez voir dans le CCC LIGHT.
- Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour sauvegarder les modifications.

- Sur cette fenêtre de paramétrage vous pouvez voir l'option "Afficher la Recherche"
 - Si vous cochez l'option "Afficher la Recherche" vous aurez accès aux applications en ligne à partir de toutes les marques configurées. L'accès à la file des Tâches demeure comme dans la première option.

Proxy Froxy K Hardware Search option	Se	Display Search lect the brands active in this installa // Axata Industrial // Axata Transportation CV // cromax // Industry Cromax	tion		
CHROMAWE COLOUR ANCILLARY MD	()2019) BTM (PERSONAL F(Manufacturer	Colour code	Croma
Colour name		Stock code	Model	Year	
Colour name Colour chip / Own referen Soid Automat Power search	Effect	Stock code Coller group Vour last formulas Vour last formulas Vour last formulas Vour last formulas Vour last Resources Vour last Resources Vour last Resources Autor Gels Dette	Model Region Remote (+ TINTED CLEAR.)	Vear Application Code	~

 Si vous ne cochez pas l'option "Afficher la Recherche" vous obtiendrez la file des Tâches multi-marques montrant les tâches de toutes les marques configurées.

Vok	ume	Paint System	Colour code	Manufacturer	Job reference	Job ID	License plate	Panel Ref.	Colo
P	riority : Very	/ High							
	1.00	CROMAX BRO	1.0701/	AUDI	INNE 100	1	1000	MEEDE	DDA
	1.00	CRUMAX PRO	LA/W	AUDI	INNE JOB		15FE/09	P10030	РКА
	1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	4THOQLE93SLJ	1SFE/09	G1150	FEUR
	monty : High								
	1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	C06MM1E93RSL	1SFE709	G1150	FEUE
ΞP	riority : Norr	mal							
E									
	1.00	CROMAX PRO	202B	ALFA ROMEO	201705120838		GR-20170512	X6524	ROS
	1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
	1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PHAI
	1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838	Rösti	GR-20170512	X1582	PHAI
	1.00	IMRONEL	F1/F14	COLOUR	201705120838		MM-EE-007	Q6768	GRE
	1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	201705120838		MM-EE-007	M5536	PRA'
	1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	201705120838	TSEI91E3RN3H	MM-EE-007	G1150	FEUE
	0.30	6A. SURFACER	1010R		201807121729		MM - 3333	1040R	STA
	1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	20190315	Q6SVQPE8MIEG		Z2569	ICE :
	1.00	501	1021-GL	RAL	3 NACHKOMMASTELLEN			G1134	RAPS
	1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	ENR 2 CJ CURVE	95KG9LDNKTPB		G1150	FEUE
	1.00	PCT9700	04942	DAF TRUCKS	TEST				RALE
	1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 1	PFSLRHEA3HUR		M5536	REFL
	1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	UWB 1 GITTA ROSTS ROSTLAUBE	ILP0CLE96S8A		Z2569	ICE :
	1.00	CROMAX PRO	EZR	PEUGEOT	UWB 2	FM7RQDEA3I17		P2905	GRIS
	1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 3	TDATDTE9RSV3		M5536	REFL

• Lors du premier accès à l'application en ligne le CCC LIGHT demande les données d'accès, aussi veuillez entrer l'ID de l'utilisateur et le

mot de passe.

Au

to login crede	entials	 -			
User nam	e				
User	ID				
Password	I				
••••					
Confirm p	assword				
••••					
		Cancel		OK	

3. Configuration du matériel local

Cliquer sur la quatrième icone à partir du haut ("Configuration") et puis dans le menu sur "Matériel"
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



La configuration du matériel peut être faite de la même manière que dans la version intégrale.
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



• La balance locale configurée est disponible dans toutes les marques actives.

	2040	Scale	📑 Ulis burde Welt Waape	CTVS-3866E18WIV6M		ADVISED S		
		Mixer	2			CONTROLL		
IngrdCd		Job reference	903478567673					
		Job Id	Q4LF9TE8MLIC					
WB2000	CROMAX PRI	Order					479.261	
WB06	BLACK HS	Comment					657.878	
WB1050	BRIGHTNESS						749.219	
WB1035	COARSE BRI	Priority	Normal	High	Very high		813.459	
WB21	VIOLET BLUE	Create Layaway					836.050	0
WB1020							849.741	¢
W82040		-11 C			× -	Image: A start of the start	1017.408	¢
			STIR, RU	DY FOR USE		_		
						Quantity		~
		a 🕾 👘						

- Le spectro configuré est disponible dans toutes les marques pour lesquelles l'appareil est autorisé à être utilisé.
- L'imprimante d'étiquettes configurée est disponible dans toutes les marques actives.

4. Configuration des appareils IP

• La balance IP et la Daisy Wheel doivent être configurées dans les applications en ligne/cloud. Les deux sont disponibles uniquement pour la marque pour laquelle elles ont ainsi été configurées.

						NED IN EASE O	CATACT NOUTLE	004
20% WB2040		Scale	UBW_JP_Waage com	19900	~	ADVISED SP		
		Mixer	2		~	FER TO DEAL		
IngrdCd	Description	Job reference	903478567673				gram (cum.)	
		Job Id	Q4LF9TE8MLIC					
W82000	CROMAX PRO	Order					479.261	0
WB06	BLACK HS					1	657.878	0
WB1050	BRIGHTNESS	Comment					749.219	0
WB1035	COARSE BRIG	Priority	Norrel	High	Very high		813.459	Ċ
W821	VIOLET BLUE	Create Layaway					836.050	0
WB1020	CRYSTAL SIL						849.741	
WB2040	CROMAX PRO	až –			× •	/	1017.408	e
			STIR, REA	DY FOR USE				
						Quantity		~
108	8881							
						kumeren.		_

• Le spectro IP (en mode wifi) doit être configuré dans l'application en ligne/cloud. Il est disponible seulement pour la marque pour laquelle il est configuré et autorisé.

Planificateur Veuillez configurer le planificateur pour qu'il reçoive la mise à jour automatique du logiciel