ChromaWeb™ LIGHT

1. Instalacja ChromaWeb™ LIGHT

- Pobierz najnowszą wersję CCC (min. 3.24.) z ChromaWeb™ (Ustawienia / Moje konto / Przycisk "Import / Eksport / Pobieranie").
- Rozpakuj obraz i rozpocznij instalację.

UWAGA Jeśli używasz pełnej wersji CCC, odinstaluj ją i uruchom ponownie komputer.

• Wprowadź klucz rejestracyjny [DM]INSTALLCRXLIGHT

Center 3.24.1903070 Setup	Typester Billion Barran Bar
	Registrierungsschlüssel eingeben

Zostanie zainstalowana wersja bez marki CCC light

2. Pierwsze uruchomienie i ustawienia

• Uruchamiając CCC LIGHT, zobaczysz

Color Cont	trol Center (software version 3.24	.1903070 - (c)2019)				e 🗉 🔛
	Volume	Job reference	Jo	b ID	Comment	
1						
R						
×						
φþ			<no data="" display="" to=""></no>			
	<					•
	Refresh list	etaits Delete job	stomize columns			Weigh job
8						
			} ▼		s	ystem up to date

• Kliknij trzecią ikonę (najedź na "Konserwacja") w menu, a następnie "Kontrola komunikacji"

Color Cont	rol Center (software version	3.24.1903070 - (C)2019)		8
L B	Communication Control	Mentification code Register Ready to register	Name: Company: Vald untR Status:	- Certificate - Local User Local Installation 06.03.2021 Initial certificate, not registered
×			Installation name:	TESTPCWINDOWS7

Zarejestruj swoją lokalną instalację.

Skopiuj swój kod identyfikacyjny z ChromaWeb™ (Ustawienia / Moje konto).

Po rejestracji lokalny CCC przejmuje wszystkie marki skonfigurowane w Twoim profilu / certyfikacie.

• Kliknij czwartą ikonę (najedź na "Konfiguracja") w menu, a następnie "Wyszukaj"



- Wybierz markę, którą chcesz zobaczyć w CCC LIGHT.
- Kliknij przycisk "Zastosuj", aby zapisać zmiany.

- W tym oknie ustawień możesz zobaczyć opcję "Wyświetl wyszukiwanie"
 - Jeśli zaznaczysz opcję "Wyświetl wyszukiwanie", uzyskasz dostęp do aplikacji internetowych wszystkich skonfigurowanych marek.
 Dostęp do kolejki zadań pozostaje taki sam jak w pierwszej opcji.

		Select the bran	arch nds active in this installa	ation			
	Proxy	Axalta Indu Axalta Tra Cromax Industry Cr	ustrial nsportation CV romax				
5	Search option						
trol Cente	er (software version 3.24.1903070 - (c)2019)						Crom
<u>۲</u>	HROWAVEB						
	COLOUR ANCILLARY MIX PERS	ONAL FORMULA TOO	DLS JOB LIST				← ♠
	COLOUR ANCILLARY MIX PERS	ONAL FORMULA TOO	NLS JOB LIST	✓ Manufacturer	~	Colour code	← ♠
	Colour ancillary Mix Pers	ONAL FORMULA TOO	DLS JOB LIST	Manufacturer Model	~	Colour code Year	← ↑
	COLOUR ANCILLARY MIX PERS Measurements Colour name Colour chip / Own reference	ONAL FORMULA TOO Quality Stock code Colour grou	IP V	Manufacturer Model Region	~	Colour code Year Application Code	♠ ♠
	COLUR ANCILLARY MIX PERS Measurements Colur name Colur rame Colur rame Dear Mannatic Ex Power search	ONAL FORMULA TOO Quality Stock code Colour grou Ret Both	Della JOB LIST	Manufacturer Model Region	° °	Colour code Year Application Code	*
	COLOUR ANGILLARY MIX PERG Measurements Coour name Coour chip / Own reference Doel Anomatic Eth Power search	Colour grou	ALS JOB LIST Orical Personal Your last formulas EWWICE SILVER VIGSIN VARA OREP VIGSIN VARA OREP LOVIESIN VARA OREP LOVIESINA VARA OREP LOVIESINA VARA OREP LOVIESINA VARA OREP	Manufacturer Modet Region	~ ~	Colour code Year Application Code	*
Si Tan	COLOUR ANGILLARYMIX PERM Measurements Colour name Colour day / Own reference Sear Measurements Power search	Colour grou Colour grou ed Both	L 5 JOB LIST D Otcul Personal Otcul Personal Vour last formulas Vour last formulas Voursel waked regery Voursel waked regery LAVA refer Loss lander of Actos Griss Dette	Manufacturer Model Region	✓ ✓ Wir Wed	Colour code Year Appikation Code	• • •

 Jeśli nie zaznaczysz opcji "Wyświetl wyszukiwanie", otrzymasz kolejkę zadań multibrandowanych, pokazującą zadania ze wszystkich skonfigurowanych marek.

101.0	i dine o joterni	Colour code	Manufacturer	Job reference	Job ID	License plate	Panel Ket
Priority	: Very High						
-	CROMMY PRO	1.479.0		11 N T 100		4555700	MEEDE
1.00	CRUMAX PRO	LA/W	AUDI	INNE JOB		15FE709	P15536
1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	4THOQLE93SLJ	1SFE709	G1150
Priority	: High						
1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	C06MM1E93RSL	1SFE709	G1150
Priority	: Normal		1				
•							
1.00	CROMAX PRO	202B	ALFA ROMEO	201705120838		GR-20170512	X6524
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838	Rösti	GR-20170512	X1582
1.00	IMRONEL	F1/F14	COLOUR	201705120838		MM-EE-007	Q6768
1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	201705120838		MM-EE-007	M5536
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	201705120838	TSEI91E3RN3H	MM-EE-007	G1150
0.30	6A. SURFACER	1010R		201807121729		MM - 3333	1040R
1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	20190315	Q6SVQPE8MIEG		Z2569
1.00	501	1021-GL	RAL	3 NACHKOMMASTELLEN			G1134
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	ENR 2 CJ CURVE	95KG9LDNKTPB		G1150
1.00	PCT9700	04942	DAF TRUCKS	TEST			
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 1	PFSLRHEA3HUR		M5536
1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	UWB 1 GITTA ROSTS ROSTLAUBE	ILP0CLE9658A		Z2569
1.00	CROMAX PRO	EZR	PEUGEOT	UWB 2	FM7RQDEA3I17		P2905
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 3	TDATDTE9RSV3		M5536

• Przy pierwszym uruchomieniu do aplikacji online CCC LIGHT prosi o dane dostępu, więc proszę podać identyfikator użytkownika i hasło.

Password		
••••		
Confirm password		
••••		

3. Konfiguracja lokalnego sprzętu

Kliknij czwartą ikonę (najedź na "Konfiguracja") w menu, a następnie "Sprzęt"
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



• Konfigurację sprzętu można wykonać w taki sam sposób, jak w pełnej wersji.



• Skonfigurowana lokalna waga jest dostępna we wszystkich aktywnych markach.



- Skonfigurowany spektrofotometr jest dostępny we wszystkich markach, z których urządzenie może korzystać.
- Skonfigurowana drukarka etykiet jest dostępna we wszystkich aktywnych markach.

4. Konfiguracja urządzeń IP

 Waga IP i Daisy Wheel muszą być skonfigurowane w aplikacjach online / w chmurze. Oba są dostępne tylko dla marki, dla której są skonfigurowane.

	COLOUR ANCILLA	RY MIX PERSONAL FO		NO I I ST						← ♠	C
	Ingrodients De	Carls Messages (8)	Job Dialog				×				
	20% WB2040		Scale Nixer	UBW_JP_Waage occrists	605		*	RED PLEASE O ADVISED SP FER TO DEALE	CONTACT YOUR L ECIAL TINT, CHE IR LABEL - CXPR	.OCAL CK OSYM	
	IngrdCd	Description	Job reference	903478567673							
			Job id	Q4LF9TE8MLIC							1
	WB2000	CROMAX PRC	Order						479.261	0	
	WB06	BLACK HS	Comment						657.878	0	
	WB1050	BRIGHTNESS	Comment						749.219	0	
	WB1035	COARSE BRK	Priority	Normal	High	Very high			813.459	0	
	W821	VIOLET BLUE	Create Layaway						836.050	0	
	WB1020	CRYSTAL SIL							849.741	0	
	WB2040	CROMAX PRO	đ	STIP PEAD	V 6750 1156	×	~		1017.408	0	
								Quantity		~	
	- 0 e -	800	•								
				}∢ ===			80(1777	eren.	3	ystem up to de	ete
-								_		- 0833	

• Spektrofotometr IP musi być skonfigurowany w aplikacji online / chmury. Jest dostępny tylko dla marki, dla której jest skonfigurowany i dozwolony.

Harmonogram Ustaw harmonogram, aby otrzymywać automatyczną aktualizację oprogramowania.