ChromaWeb™ LIGHT

1. Instalarea ChromaWeb™ LIGHT

- Descărcați cea mai recentă imagine CCC (de la 3.24.) De la ChromaWeb™ (Setări / Contul meu / Buton "Import / Export / Descărcări").
- Extrageți imaginea și începeți instalarea.
 PLEASE NOTE Dacă utilizați versiunea CCC completă, vă rugăm să o dezinstalați și să reporniți PC-ul.
 Introduceți cheia de înregistrare [DM]INSTALLCRXLIGHT



Va fi instalată o versiune CCC light fără marcă.

2. Întâi start și setări

• Pornind CCC LIGHT veți vedea

• Faceți clic pe a treia pictogramă ("Întreținere") din meniu și apoi pe "Comunicare de control"

Color Cor	ntrol Center (software version	3.24.1903070 - (c)2019)		
ľ	Communication Control	Identification code: Register Ready to register	Name: Company:	- Certificate -
89 •••	C Scheduler		Valid untit Status:	06.03.2021 Initial certificate, not registered
~			Installation name:	TESTPCWINDOWS7

- Înregistrați-vă instalarea locală.
 - Copiați codul de identificare de la ChromaWeb™ (Setări / Contul meu) După înregistrare, CCC local preia toate mărcile configurate în profilul / certificatul dvs.
- Faceți clic pe a patra pictogramă ("Configuration") din meniu și apoi pe "Opțiunea de căutare"



- Alegeți marca (e) pe care doriți să o vedeți în CCC LIGHT.
- Faceți clic pe butonul "Aplicați" pentru a salva modificările.

- În această fereastră de setări puteți vedea opțiunea "Afişare Căutare"
 - Dacă bifați opțiunea "Afişare căutare", veți avea acces la aplicațiile online din toate brandurile configurate. Accesul la lista de Lucrări rămâne ca la prima opțiune.

× *	SHOW STEMP	VV804N VVA LATW REFL CD899ME04 CD899ME04 AC106 GRIS AC106 GRIS	RM GREY EXSELER R BRGHT ORANGE (+ TINTED CLEAR) D/DETE	Wind	lows aktivieren In Sie zu den Einstellunge	n, um Windows
2 *		 VV604N WAI LA7W REFLI C0809ME0F AC106 GRIS 	RM GREY EXSILBER R BRIGHT ORANGE (+ TINTED CLEAR) S DETE			
× *		> VV604N WAI	RM GREY			
	Power search	Your last for	mulas LVER	Q		
	Solid Automatic Effect	Both Official I	Personal			
	Colour chip / Own reference	Colour group	✔ Region	*	Application Code	*
-	Colour name	Stock code	Model		Year	
4	Measurements >	Quality	✓ Manufacturer	*	Colour code	
		FORMULA TOOLS JOB LIST				crom
or Control Ce	nter (software version 3.24.1903670 - (c)2019)	0				
P						
4	Search option					
	Hardware	Industry Cromax				
A	Proxy	Axaita Industrial Axaita Transportation CV Cromax	V			
		Select the brands active in th	his installation			
		Usplay Search				
		The Disasters Consult				

• Dacă nu bifați opțiunea "Afișare Căutare", veți primi listă cu Lucrările multibrand din toate brandurile configurate.

	Paint System	Colour code	Manufacturer	Job reference	Job ID	License plate	Panel Ref	. Co
Priority : V	/ery High							
•								
1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	INNE JOB		1SFE709	M5536	PR
1.00	500	3000-GL	RAL	INNE JOB	4THOQLE93SLJ	1SFE709	G1150	FEU
Priority : H	ligh							
1.00	500	2000 CL	0.41	INNE 100	COGMMUEDODCI	1055300	01150	co
Driarthy L N	Journal	3000-GL	RAL	INNE JOB	CODMINITEGRASE	15FE709	01150	ret
E FIDILY . P	Normal							
1.00	CROMAX PRO	202B	ALFA ROMEO	201705120838		GR-20170512	X6524	RO
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PH/
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838		GR-20170512	X1582	PH/
1.00	CROMAX PRO	LZ9Y	AUDI	201705120838	Rösti	GR-20170512	X1582	PH/
1.00	IMRONEL	F1/F14	COLOUR	201705120838		MM-EE-007	Q6768	GRE
1.00	CROMAX PRO	LA7W	AUDI	201705120838		MM-EE-007	M5536	PRA
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	201705120838	TSEI91E3RN3H	MM-EE-007	G1150	FEU
0.30	6A. SURFACER	1010R		201807121729		MM - 3333	1040R	ST
1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	20190315	Q65VQPE8MIEG		Z2569	ICE
1.00	501	1021-GL	RAL	3 NACHKOMMASTELLEN			G1134	RAF
1.00	IMRONEL	3000-GL	RAL	ENR 2 CJ CURVE	95KG9LDNKTPB		G1150	FEU
1.00	PCT9700	04942	DAF TRUCKS	TEST				RAL
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 1	PFSLRHEA3HUR		M5536	REF
1.00	CROMAX PRO	EWW	PEUGEOT	UWB 1 GITTA ROSTS ROSTLAUBE	ILP0CLE9658A		Z2569	ICE
1.00	CROMAX PRO	EZR	PEUGEOT	UWB 2	FM7RQDEA3I17		P2905	GRI
1.00	CROMAX PRO	LA7W	VOLKSWAGEN	UWB 3	TDATDTE9RSV3		M5536	REF

• La prima accesare a aplicației online, CCC LIGHT solicită datele de acces, prin urmare, introduceți ID-ul de utilizator și parola. Auto login credentials

User ID	
Password	
••••	
Confirm password	
••••	

3. Configurarea hardware-ului local

Faceți clic pe a patra pictogramă ("Configurare") din meniu și apoi pe "Echipamente"
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



Configurarea hardware-ului se poate face în același mod ca în versiunea completă.
 Color Control Center (software version 3.24.1903070 - (c)2019)



• Balanța locală configurată este disponibilă în toate brandurile active.



- Spectrofotometrul configurat este disponibil în toate brandurile pentru care este permisă utilizarea dispozitivului.
- Imprimanta de etichete configurată este disponibilă în toate brandurile active.

4. Configurarea dispozitivelor IP

• Balanța IP și Daisy Wheel trebuie să fie configurate în aplicațiile online / cloud. Ambele sunt disponibile numai pentru marca pentru care sunt astfel configurate.

strol Center (software version 3.26.19	63078 - (132619)	_	_	_	_	1
COLOUR ANCILLA	RYMIX PERSONAL FORMULA T	TOOL & LOD LIST			-	- 🗰 🏫
Ingredients 0	tats Messages (8) Job Dial	log		×		
					RED PLEASE CONTACT YO	UR LOCAL
20% WB2040		Scale PPUBW_IP_Waage co	17809500	×	ADVISED SPECIAL TINT, O	
		Mixer 2		~	CONTROLLER	
IngrdCd	Description Job re	eference 903478567673			gram (cum.)	
		Job Id Q4LF9TE8MLIC				
W82030	CROMAX PRO	Order			479.261	0
WBOS	BLACK HS				657.878	0
WB1050	BRIGHTNESS	omment		4	749.219	0
WB1035	COARSE BRIG	Priority Normal	High	Very high	813.459	0
W821	MOLET BLUE Create L	ayaway	_		836.050	0
WB1020	CRYSTAL SIL				849.741	0
WB2040	CROMAX PRC			— X 🗸	1017.408	0
		S TIR, Ri	ADY FOR USE			
					Guantity 1 L	×
	. 6 6 6 8 8					
		} 4 ≡		ax1	weren.	System up to date
						(63)
J zur suche lekt hier eingeb	en e 🛛 🖕	📼 😫 💌 🛤	Admini			15.03.2019

• IP-ul dispozitivul spectro trebuie să fie configurat în aplicația online / cloud. Este disponibil numai pentru marca pentru care este configurat.

Scheduler Vă rugăm să setați planificatorul să primească actualizarea software-ului automat.